


MZ-2 S | Koblingsboks med 18 skruterminaler



Produktnr.	MZ-2 S
El. nr.	
EAN nr.	
FG nummer	
Godkjenning	

Dette er en koblingsboks velegnet for alarminstallasjoner og andre lavspenningsinstallasjoner.

Hensikten er å koble flere ledninger uten å måtte lodde dem eller bruk eventuelle ekstra rekkeklemmer eller andre tilkoblinger, som letter installasjonsarbeidet betydelig. For enkel identifikasjon, er tilkoblingene nummerert. MZ-2 S er utstyrt med 18 skruklemmer med maksimal driftsspennning 24 V AC/DC og strøm opp til 500 mA. Metallpinner er festet til hver terminal for å aktivere valgte koblinger som skal kobles i serie ved hjelp av jumpere. I tillegg er modulen utstyrt med en sabotasjebryter.

Modulen leveres i en innkapsling i hvit plast

Tekniske spesifikasjoner:

Antall skruterminaler	20 (18 terminaler + 2 sabotasje)
Terminal dimensjoner	1,5 x 2,5 mm
Støtte for sammenkobling av terminaler	Ja
Sabotasjesikring	Ja
Maks terminalspenning	24V AC/DC
Maks strømtrekk	500 mA
Farge	Hvit
Størrelse	89(l) x 66(b) x 30(h) mm
Vekt	86g



Trenger du support?

Vi er opptatt av at våre kunder skal få den hjelpen de trenger – og vårt supportteam er klare for å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs, slik at montører bruker kortere tid og er trygge på installasjon av våre produkter.